


Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
LED floodlight with a motion detector
Прожектор світлодіодний з датчиком руху





ANTRA SE



IP44




ANTRA LED10W-NW-SE



ANTRA LED20W-NW-SE
ANTRA LED30W-NW-SE



ANTRA LED50W-NW-SE B



ANTRA LED10W-NW-SE GR



ANTRA LED10W-NW-SE B

Kanlux



ANTRA LED10W-NW-SE B	25701	10 W	750 lm
ANTRA LED10W-NW-SE GR	25580	10 W	750 lm
ANTRA LED20W-NW-SE B	25702	20 W	1500 lm
ANTRA LED20W-NW-SE GR	25588	20 W	1500 lm
ANTRA LED30W-NW-SE B	25706	30 W	2300 lm
ANTRA LED30W-NW-SE GR	25581	30 W	2300 lm
ANTRA LED50W-NW-SE B	25708	50 W	3700 lm
ANTRA LED50W-NW-SE GR	25582	50 W	3700 lm

PL

szary / czarny
obudowa: aluminium / odbłyśnik: aluminium /
szyba ochronna: szkło hartowane

wertykalny kąt wykrywania ruchu 50°, horyzontalny kąt wykrywania ruchu 110° / zakres wykrywania ruchu do 5 m - dystans wykrywania ruchu może być regulowany / możliwość regulowania czasu świecenia oprawy w zakresie od 5 s do 6 min / regulacja czułości w zakresie 1...2000lx - nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch

GB

grey / black
casing: aluminum / reflector: aluminum / protective glass: hardened glass

vertical angle of motion detection 50°, horizontal angle of motion detection 110° / motion detection range up to 5 m - distance of motion detection can be adjusted / possibility to control the time of case lighting in the range of 5 seconds to 6 minutes / sensitivity adjustment in the range of 1 ... 2000lx - setting the level of light intensity at which the sensor detects motion

RU

серый / черный
корпус: алюминий / отражатель: алюминий / защитное стекло: закаленное стекло

вертикальный угол обнаружения движения 50°, горизонтальный угол обнаружения движения 110° / радиус обнаружения движения до 5 м - расстояние обнаружения движения может регулироваться / возможность контроля времени работы светильника в диапазоне от 5 сек до 6 мин / регулируемая чувствительность в пределах 1 ... 2000 люкс - настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение

